



# ジブン専用パソコン 3 パイケース組み立てマニュアル

「ジブン専用パソコン 3」の各セットをご購入の方は、以下の手順でラズベリーパイ本体をパイケースにセットしてください。ラズベリーパイにヒートシンクをセットする方法は「ヒートシンクの付け方」のマニュアルを、ラズベリーパイと各種ケーブルなどの接続については、スタプロ「ジブン専用パソコン 3」特設ページで公開されている各セットの組み立てマニュアルをご覧ください。

※組み立てる前に、ラズパイにつながれているケーブルや、マイクロ SD カードなどはすべて外しておきましょう。



## ジブン専用パソコン 3 パイケースの 組み立て手順



1

ジブン専用パソコン 3 のパイケースは透明です。まずはケースを分解するところから始めます。



2

フタの部分を外します。簡単に外すことができます。




3

次に、カバーの部分を外します。カバーには切れ込みがあるので、その部分に指をひっかけると簡単に外れます。




4

フタ (左)、カバー (中央)、底のカバー (右) の 3 つになります。



5

底のカバーにラズベリーパイをセットします。細長い穴にちょうどマイクロ SD カードのスロットがくるので、カバーの向きを合わせてください。



6

手前側の突起 (2 か所) にラズベリーパイをひっかけられるようにするときちんと収まります。



7

次に、カバーをセットします。カバーには USB や有線 LAN、マイクロ HDMI や USB Type-C などの端子の形に切り込みが入っているので、端子の位置と切り込みの形を合わせるとうまくセットできます。



8

「パチン」と音がしたら、きちんとはめ込めたこととなります。なお、この段階でヒートシンクをつけます。ヒートシンクのつけ方については「ヒートシンクのつけ方」を参考にしてください。



9

フタをはめ込みます。ロゴマークの「TM」と書かれている方に電源や microHDMI の端子がきます。はめ込む方向には気を付けてください。

10



完成!

これで完成です。

フタは、放熱を考えてちょっと浮いた状態になっています。このフタは簡単に外せるようになっているので、パイケースを持つときには、カバー部分を持つようにしてください。

各ケーブルの接続のしかたは、スタプロ「ジブン専用パソコン 3」特設ページ <https://kodomonokagaku.com/jibunpc3> で公開されている各セットの組み立てマニュアルをご覧ください。